

Pizzi



PiZZi BOOM 8000 / 8500

רמקול BT (בלוטוס)

TWS כולל

שימוש בשני רמקולים לחיבור סטריאו

מדריך למשתמש

www.pizzi-speaker.com :אתר החברה:

PiZZi BOOM רמקול בלוטוס

מדריך למשתמש



טעינת הסוללה

1. הכנס את כבל החשמל לתוך שקע (4) כניסת המיקרו USB, חבר את תקע ה-USB למטען או לפטופ. נורית חיווי הטעינה תידלק באדום.
2. לאחר סיום הטעינה, נורית חיווי ה-LED תיכבה.

צימוד ראשוני של הרמקול לנייד

- א. הפעל את הרמקול באמצעות לחיצה על לחצן "⏻"
במשך 3 שניות. הרמקול ישמיע התראה קולית ונורית חיווי כחולה תהבהב.
1. הפעילו את המכשיר הטלפון שלכם והפעילו את פונקציית ה-BT (בלוטוס).
2. חפשו אחר שם צימוד BT "PiZZi BOOM" והקליקו עליו לצימוד, הרמקול יכנס לצימוד וישמיע התראה קולית.

צימוד רמקול שני (מצב סטריאו TWS)

ראשית כבה את הבלוטוס בנייד.
הדלק את שני הרמקולים PiZZi (הנורות בשניהם
יהבהבו),
לחץ פעמיים על מקש "ⓧ" ברמקול שלך (שכבר
מחובר לנייד שלך).

המתן 5 שניות לצליל הקליטה, שתי יחידות ה-PiZZi
עברו תהליך צימוד למצב **סטריאו**, (הרמקול יהבהב
בכחול- זה הרמקול הראשי מתוך הזוג, השני לא
יהבהב)
הדלק את הבלוטוס בנייד והפעל מוסיקה, שני
הרמקולים ישמיעו את המוסיקה.

*לאחר הצימוד הראשוני, ה-PiZZi יתחבר באופן
אוטומטי לשניהם ברגע שאתם מפעילים אותם.

מצב צילום ומצב מוסיקה

לרמקול שני מצבים , הקלקה פעמיים רצופות על לחצן "Ⓜ"
של הרמקול מעבירה ממצב צילום למצב השמעת מוסיקה
ולהיפך.

בעת כניסה למצב מוסיקה תישמע נקישה כפולה בלבד,
במצב מוסיקה הקליקו פעם אחת לנגינה או להשהיית
נגינה.

במעבר למצב צילום תשמעו צליל הדומה לצליל צמצם.
כשהמצלמה מופעלת כל לחיצה בודדת על לחצן "Ⓜ" ברמקול
תגרום לצילום.

כשהמצלמה כבויה כל לחיצה בודדת על לחצן "Ⓜ" ברמקול
תגרום לעלייה בעוצמת הקול ברמקול.

מענה לשיחה בכל המצבים (דיבורית)

כששיחה נכנסת לחיצה קצרה על לחצן "Ⓜ" תעביר את
הרמקול למצב שיחה דיבורית .

***שימו לב:** כאשר צליל המוסיקה הופך לחלש יותר ואתם
שומעים צלילי התראה, אנא הטעינו את הרמקול.

מפרט טכני

5 וואט	דרוג הספק
20 הרץ – 20 קילוהרץ	תגובת תדר
$> 1\%$	THD
≤ 80 דציבלים	S/N
4 אוהם 5 וואט קוטר 45 מ"מ	נתוני רמקול
3.7 וולט / 600mAh	סוללה
בלוטוס גרסה 5.0	גרסת בלוטוס
58 X 58 X 46.4 מ"מ	גודל מוצר
193 ג"ר	משקל מוצר