

**Charge-it**

**אוזניות Bluetooth בלוטות'  
מגה סאונד MEGA SOUND  
מבית Charge-it**

**דגם CH-4282**

## תכונות:

גרסת בלוטוס: V4.2

פרופיל תמיכה:

AVRCP.TS.1.6.0/A2DP.TS.1.3.1/HFP.TS.1.7.0/RF.TS.4.2.0/BB.TS.4.2.0

טווח מרחק עבודה: 10 מטרים

טווח תדר: 2.402 גיגה הרץ – 2.480 גיגה הרץ

מפרט סוללה: 3.7 וולט, 300 אמפר/לשעה, סוללת ליתיום יון מובנית נטענת

מתח טעינה: DC 4.2 – 5.5 וולט

זמן טעינה: כשעתיים

זמן שיחה/מוסיקה: כ- 7 שעות

זמן המתנה: כ-100 שעות

## פריטים כלולים:

1. אוזניית בלוטוס

2. כבל טעינה מ-USB למיקרו USB

3. כבל כניסת AUX

4. מדריך למשתמש

## תיאור לחצנים:

"⏻": לחצן הפעלה/כיבוי/נגינה/השהיית נגינה/מענה לשיחות טלפון/ניתוק שיחות/ביצוע שיחות

"▶": לחצן לחיצה ארוכה למעבר לשיר הבא או לתחנת הרדיו הבאה/ לחצן לחיצה קצרה להגברת עוצמת הקול

"◀": לחצן לחיצה ארוכה למעבר לשיר הקודם או לתחנת הרדיו הבאה/ לחצן לחיצה קצרה להנמכת עוצמת הקול

## תיאור פונקציות:

1. הפעלה:

לחצן לחיצה ארוכה על לחצן "⏻" במשך יותר מ-3 שניות, האוזנייה תתחיל לפעול ותיכנס "למצב בלוטוס" באופן אוטומטי, הודעות קוליות "מצב בלוטוס", נורית חיווי LED הופכת לכחולה.

2. כיבוי:

לחצן לחיצה ארוכה על לחצן "⏻" למשך יותר מ-3 שניות, תושמע הודעה קולית "כיבוי", נורית חיווי ה-LED נכבית.

3. מצב בלוטוס:

(1) הפעלת שיוך:

א. בזמן פעולת שיוך בפעם הראשונה: מבצע אתחול ל-"מצב בלוטוס" באופן אוטומטי, תושמע הודעה קולית "מצב בלוטוס", נורית חיווי ה-LED הופכת לכחולה. המוצר ייכנס למצב שיוך באופן אוטומטי. נורית חיווי ה-LED מהבהבת לסירוגין במהירות בצבעי כחול וירוק. אנא פתחו את פונקציית חיפוש הבלוטוס של המכשיר החכם ובחרו "Charge-It", אין צורך בסיסמא, לאחר פעולת שיוך מוצלחת, תושמע הודעה קולית "מחובר", נורית חיווי ה-LED הופכת שוב לכחולה.

ב. שיוך חוזר: כבו את פונקציית בלוטוס המצורפת של המכשיר החכם, תושמע הודעה קולית "מנותק", נורית החיווי LED הופכת לכחולה. אם האוזנייה אינה מצליחה לערוך חיפוש ושיוך עם המכשיר החכם האחרון שחובר תוך 3 שניות, היא תיכנס שוב באופן אוטומטי למצב שיוך.

- נורית החיווי LED מהבהבת במהירות לחילופין בצבע כחול וירוק. פתחו פונקציית חיפוש בלוטוס של מכשיר חכם אחר ובחרו ב "Charge-It", אין צורך בסיסמא, לאחר פעולת שיוך מוצלחת, הודעה קולית תושמע "מחובר", נורית חיווי ה-LED הופכת שוב לכחולה.
- ג. מעקב אחר פעולת השיוך: מפעיל באופן אוטומטי פעולת שיוך למכשיר האחרון שחובר תוך 3 שניות לאחר האתחול.
- (2) מענה לשיחות טלפון:  
לחצו לחיצה קצרה על "⏻" בזמן ששיחות נכנסות.
- (3) ניתוק שיחות טלפון:  
לחצו לחיצה קצרה על "⏻" לאחר סיום שיחת הטלפון.
- (4) דחיית שיחות טלפון:  
לחצו לחיצה ארוכה על "⏻" במשך 1 שנייה בזמן ששיחות נכנסות.
- (5) חיוג חוזר למספר היוצא האחרון שחויג:  
הקליקו פעמיים על "⏻".
- (6) נגינת מוסיקה:  
לחצו לחיצה קצרה על "⏻" לאחר התחברות למכשיר החכם.
4. מצב Aux-in:  
בזמן שהאוזנייה מופעלת, הכניסו את כבל ה- Aux-in. פונקציית בלוטוס תיכבה ותעבור לנגינה במצב Aux-in.
5. צליל אזהרה לעוצמת קול מרבית מודיע "du du"
6. פונקציית חיסכון בחשמל: במידה ואין התאמה מוצלחת במשך 5 דקות, האוזנייה תעבור באופן אוטומטי למצב כבוי: הכנסת כבל Aux-in תנתק את רשת אספקת החשמל במטרה לחסוך בחשמל.
7. מד סוללה ב- IOS ובאנדרואיד.
8. שקע טעינה רווח (משותף): מיקרו USB.

### מצב נורית חיווי ה-LED:

מצב טעינה	נורית חיווי ה-LED נשארת אדומה. כאשר המכשיר טעון במלואו נורית חיווי ה-LED נשארת כחולה.
מצב מופעל	נורית חיווי ה-LED נשארת כחולה
מצב כבוי	נורית חיווי ה-LED נכבית
מצב שיוך	נורית חיווי ה-LED מהבהבת במהירות לסירוגין בצבע כחול וירוק
מצב הכן	נורית חיווי ה-LED נשארת כחולה
מצב מחובר	נורית חיווי ה-LED נשארת כחולה
מצב שימוש	מצב בלוטוס, נורית חיווי ה-LED מהבהבת בצבע כחול בכל 2 שניות
	מצב Aux-in, האוזנייה עוברת באופן אוטומטי למצב כבוי, נורית חיווי ה-LED נכבית

### הערה:

במידה ולא נותר חיבור שיוך לאחר שאוזניית בלוטוס נכנסת למצב שיוך, אנא כבו את האוזנייה על מנת לחסוך בחשמל.

אין לבצע פעולות אחרות בעת חיפוש אחר בלוטוס וזאת על מנת למנוע שגיאה של תכנית. אנא בחרו בעוצמת קול מתאימה בזמן שימוש במטרה למנוע נזק לאוזניים שלכם.

אנא שימו לב לכך שסביבה טובה לשימוש באוזניית בלוטוס יכולה למנוע נזק לאוזנייה.

אנא הטעינו את האוזנייה לאחר פרק זמן ארוך של היעדר שימוש.

## Product Parameters:

Bluetooth Version: V4.2

Support

AVRCP.TS.1.6.0/A2DP.TS.1.3.1/HFP.TS.1.7.0/RF.TS.4.2.0/BB.TS.4.2.0

Working Distance Range: 10m

Frequency Range: 2.402GHz-2.480GHz

Battery Specifications: 3.7V, 300mAh, Built-in rechargeable lithium-ion battery

Charging Voltage: DC4.2 - 5.5V

Charging Time: about 2 hours

Talking/Music time: about 7 hours

Standby Time: about 100 hours

Profile:

## Items Included:

1. One Bluetooth headset
2. One USB to Micro-USB charging cable
3. One Aux-in cable
4. One User's Manual

## Button Description:


: ON/ OFF/ Play/ Pause/ Answer Calls/ Hang off Calls/ Make Calls

: long press for Next song or radio station/ short press increase volume


: long press for previous song or radio station/ short press reduce volume

## Function Description:

### 1. Startup:

Long press  for more than 3 seconds, the headset will start up and enter "Bluetooth Mode" automatically, voice prompts "Bluetooth Mode", LED indicator light turns to blue.

### 2. Shutdown:

Long press  for more than 3 seconds, voice prompts "Power OFF", LED indicator light turns off.

### 3. Bluetooth Mode:


#### 1) Pairing Operation:

a. For the first time pairing: boot into "Bluetooth Mode" automatically, voice prompts "Bluetooth Mode", LED indicator light turns to blue. It will enter pairing mode automatically. LED indicator light rapidly alternating flashes with blue and green colors. Please open the smart device's Bluetooth searching function and select the device **"Charge-it"**, no password required, after successful pairing, voice prompts "Connected", LED indicator light turns to blue again.

b. Re-pairing: turn off the attached smart device's Bluetooth function, voice prompts "Disconnected", LED indicator light turns to blue. If the headset can't search and pair with the last connected smart device within 3 seconds, it will automatic re-enter the pairing mode. LED indicator light rapidly alternating flashes with blue and green. Open another smart device's Bluetooth searching function and select the device **"Charge-it"**, no password required, after successful pairing, voice prompts "Connected", LED indicator light turns to blue again.

c. Follow-up pairing: automatically pair the last connected device in 3 seconds after boot.

2) Answer Calls:

Short press  when calls' coming.


3) Hang off phone calls:

Short press  after calling.

4) Reject phone calls:

Long press  for 1 second when calls' coming.

5) Redial the last outgoing number:

Double-click .

6) Music Play:

Short press  after connected with the smart device.

4. Aux-in Mode:

When the headset is on, insert the Aux-in cable. The Bluetooth function will turn off and switch to Aux-in playing.

5. Maximum volume warning voice prompts "du du".

6. Power Saving Function: if no successful match for 5 minutes, the headset will automatic shutdown; insert Aux-in cable will cut off the power supply to save power.

7. Battery indication on IOS & Android.

8. Common charging port: Micro USB.

LED indicator light Status:

Charge Status	LED indicator light stays red. When fully charged, LED indicator light stays blue
Power on Status	LED indicator light stays blue
Power off Status	LED indicator light turns off
Pairing Status	LED indicator light rapidly alternating flashes with blue and green
Standby Status	LED indicator light stays blue
Connected Status	LED indicator light stays blue
Using Status	Bluetooth Mode, LED indicator light flashed blue every 2 seconds
	Aux-in Mode, the headset automatically turns off, LED light turns off

Note:

If no pairing connection after the Bluetooth headset enters the pairing mode, please turn off the headset to save power.

Do not perform other operations when searching Bluetooth to prevent the program error.

Please select a proper volume while using to prevent damage to your ears.

Please note that a good environment for using the Bluetooth headsets can avoid damage to the headsets.

Please charge the headset after a long time none-use.